

ACCTIVA SMART 25A

/ Le chargeur professionnel pour répondre à tous les besoins de l'atelier



- / Grand écran graphique avec étapes animées pour une utilisation aisée
- / Mode Régénération spécial pour les batteries entièrement déchargées
- / Mise à jour du logiciel via une interface USB en option

POUR LES BATTERIES ET APPLICATIONS DE 6/12/24 V DC:















NOUVEAU!

/ Poignée pour une manipulation aisée en cas d'utilisation mobile

/ 2 ans de garantie sur les défauts de matériel et de fabrication

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE ET QUALITÉ

CHARGE PROFESSIONNELLE Charge automatique et maintien de charge des consommateurs parallèles

pendant la brève durée d'entretien.

DIAGNOSTIC ET MISE ÀLe régime de maintien alimente les consommateurs parallèles pendant le diagnostic et les mises à jour de logiciel avec un courant de 25 ampères.

REMPLACEMENT DE BATTERIE Lors du remplacement de la batterie, la fonction de support assure le maintien

Lors du remplacement de la batterie, la fonction de support assure le mainte

des réglages spécifiques à l'utilisateur dans le véhicule.

MODE ALIMENTATION RÉSEAU Permet une alimentation externe sans batterie.

MODE RÉGÉNÉRATION Régénère les batteries entièrement déchargées (désulfatation).

ACCESSOIRES Accessoires éprouvés disponibles en option.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CHARGEUR ACCTIVA SMART 25A

Courant de charge	25 A
Capacité de la batterie	3 - 250 Ah
Tension de la batterie	6 V / 12 V / 24 V
Tension du secteur +/- 15 %	230 V / 50Hz/60Hz
Courbe caractéristique de charge	IUoU / IU
Indice de protection	IP 40
Dimensions (L x I x h)	270 x 168 x 100 mm
Poids (sans câble)	2,3 kg
Marque de conformité	CE
Protection par fusibles du réseau	16 A
Classe CEM de l'appareil	A

Les informations relatives aux options sont disponibles sur demande.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

TROIS BUSINESS UNITS, UNE PASSION: UNE TECHNOLOGIE QUI POSE DE NOUVEAUX JALONS.

Fondée en 1945 par un seul homme, Fronius pose désormais de nouveaux jalons technologiques en soudage, photovoltaïque et techniques de charge. Nous comptons aujourd'hui près de 4 760 collaborateurs dans le monde entier et 1 253 brevets délivrés pour le développement de produits, preuve de l'esprit novateur qui anime l'entreprise.

Vous trouverez d'autres informations relatives à tous les produits Fronius ainsi qu'à nos partenaires commerciaux et représentants sur le site www.fronius.com

Fronius France
ZAC du Moulin
8, rue du Meunier – BP 14061
95723 Roissy CDG Cedex
France
Tel +33 1 39 33 1212
Fax +33 1 39 33 12 34
chargers-sales-france@fronius.com
www.fronius.fr

Fronius Suisse SA
Oberglatterstrasse 11
8153 Rümlang
Suisse
Tel +41 44 817 9944
Fax +41 44 817 9955
sales.chargers.swiss@fronius.com
www.fronius.ch

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Autriche
Tel +43 7242 241 3000
Fax +43 7242 241-952560
perfect.charging@fronius.com
www.fronius.com